





Ergonomie-Telefone

Zubehör: Ergophone Funk-Handsender TRX

Beschreibung

Der formschöne und leichte Funk-Handsender TRX leitet Rufe über Funk an ein Ergophone Telefon mit integriertem Funkempfänger 869,2 MHz weiter.

Der benutzerfreundliche Handsender beinhaltet einen Transceiver (TRX), welcher senden und empfangen kann und somit maximale Sicherheit bietet. Nach der Rufauslösung leuchtet die LED kurz rot auf und schaltet nach der Rückbestätigung durch den Empfänger auf Grün.

Der Funk-Handsender kann wie ein Medaillon per Kordel um den Hals getragen werden. Die Kordel gehört zum Lieferumfang und besitzt einen Sicherheitsverschluss. Alternativ bieten wir ein schwarzes Elastik-Armband als Zubehör an.

Leistungsmerkmale

- Rutschfeste Taste mit deutlichem Druckpunkt
- Staubdicht und strahlwassergeschützt nach Schutzklasse IP 65
- Hygienisch, einfach zu reinigen
- Europäische Hausnotruffrequenz 869,2 MHz
- Bidirektionaler Transceiver (TRX)
- 2-farbige LED zur Anzeige von Funkauslösung (rot) und Empfangsbestätigung (grün)*
- Technische Überwachung (Batterieüberwachung und Tagesmeldung)
- Batterie (Knopfzelle Lithium 3V CR2032) kann vom Kunden ausgetauscht werden
- Batterielebensdauer: bis zu 5 Jahre bei normaler Nutzung (Notrufauslösung einmal am Tag und wöchentlicher Testruf)
- Funkreichweite: bis zu 30 m in Gebäuden (abhängig von der Gebäudestruktur) und bis zu 250 m im Freien
- * Nur bei bidirektionalem Funkempfänger. Sonst einfarbig rote LED.



Abmessungen (B x H x T): 40 x 52 x 11 mm

Gewicht: 18 g (ohne Kordel)

Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: Reinweiß

Übertragungszeit: 6 x 150 ms Pausen zwischen den

Übertragungen: 150 ms

Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C Lagertemperatur: -5°C bis 70°C

Farbe der Halskordel: Grau Länge der Halskordel: ca. 80 cm

Ergophone Funk-Handsender TRX mit grauer Kodel

Best.-Nr.: 35061

Elastik-Armband, schwarz

Best.-Nr.: 33715

Ersatz-Kordel, grau

Best.-Nr.: 33266

Ersatz-Kordel, blau

Best.-Nr.: 33454

Technische Änderungen vorbehalten. Produktfarbe den Abbildungen ähnlich. Ausgabestand: Rev. 03

Ergophone Tiptel GmbH

Halskestr. 1 - D-40880 Ratingen - Telefon +49 (0)2102-428-0 - www.ergophone-tiptel.com Standort Cölbe: Zimmermannstr. 12 - D-35091 Cölbe - Telefon +49 (0)6421-402-0 - www.ergophone.de