



Ergonomie-Telefone

Zubehör: Ergophone Funk-Technikmelder TRX

Beschreibung

Der Ergophone Funk-Technikmelder TRX leitet Rufe über Funk an ein Ergophone Telefon mit integriertem Funkempfänger 869,2 MHz weiter.

Der Technikmelder besteht aus einem Funk-Handsender TRX und einem Kontaktanschluss für externe Zusatzgeräte. Der Melder kann z.B. in externe Geräte eingebaut werden und löst bei Kontaktschluss eine Meldung aus. Der Kontakt des Auslösers (Akustiksensoren, Tür- oder Fensterkontakt, Bewegungsmelder etc.) wird mittels einer Lüsterklemme (im Lieferumfang) an den Funk-Technikmelder TRX angeschlossen. Es muss ein potentialfreier Schließer mit $R_{aus} > 10 \text{ MOhm}$ sein. Nach dem Schließen des Kontaktes wird ein Notruf ausgelöst, welcher an den Funkempfänger geleitet wird. Die rote Taste des Melders ist funktionsfähig, d.h. auch über sie kann ein Notruf ausgelöst werden.

Leistungsmerkmale

- Rutschfeste Taste mit deutlichem Druckpunkt
- Europäische Hausnotruffrequenz 869,2 MHz
- Bidirektionaler Transceiver (TRX)
- 2-farbige LED zur Anzeige von Funkauslösung (rot) und Empfangsbestätigung (grün)*
- Technische Überwachung (Batterieüberwachung und Tagesmeldung)
- Batterie (Knopfzelle Lithium 3V CR2032) kann vom Kunden ausgetauscht werden
- Batterielebensdauer: bis zu 5 Jahre bei normaler Nutzung (Notrufauslösung einmal am Tag und wöchentlicher Testruf)
- Funkreichweite: bis zu 30 m in Gebäuden (abhängig von der Gebäudestruktur) und bis zu 250 m im Freien

* Nur bei bidirektionalem Funkempfänger. Sonst einfarbig rote LED.



Technische Daten

Abmessungen (BxHxT):	40 x 52 x 11 mm
Gewicht:	ca. 18 g
Gehäuse:	Polycarbonat
Gehäusefarbe:	Reinweiß
Funkempfängersystem:	869,2 MHz
Übertragungszeit:	6 x 150 ms
Pausen zwischen den Übertragungen:	150 ms
Betriebstemperatur:	0°C bis 40°C
Lagertemperatur:	-5°C bis 70°C

Ergophone Funk-Technikmelder TRX	
Best.-Nr.:	35114
Farbe des Senders:	Reinweiß
Farbe der Taste:	Rot

Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfarbe den Abbildungen ähnlich.
Ausgabestand: Rev. 03.

Ergophone Tiptel GmbH

Halskestr. 1 - D-40880 Ratingen - Telefon +49 (0)2102-428-0 - www.ergophone-tiptel.com

Standort Cölbe: Zimmermannstr. 12 - D-35091 Cölbe - Telefon +49 (0)6421-402-0 - www.ergophone.de